

porodo *Blue*



**Blue Ultra ساعة Porodo**

مع إيماءات الحركة

SKU: PB-ULTRAMG

الإعداد الأولي .....	٢
متطلبات نظام التشغيل المتوافقة .....	٢
تثبيت التطبيق .....	٢
اتصال التطبيق .....	٢
تعليمات العملية .....	٣
المواصفات .....	٤
مقدمة لوظائف المراقبة .....	٦
احتياطات الاستخدام .....	٩
صيانة الساعة .....	٩
استكشاف الأخطاء وإصلاحها .....	١٠
الأسئلة الشائعة ( FAQ ) .....	١١
الضمان .....	١١
اتصل بنا .....	١١

1. يرجى شحن الساعة قبل الاستخدام لضمان عملها بشكل سليم.
2. قم بمحاذاة مصدر الطاقة الخاص بلوحة الشحن المغناطيسية اللاسلكية مع كوب الشفط المغناطيسي الموجود في الجزء الخلفي من الساعة لبدء الشحن (ستنبعث قاعدة الشحن ضوءاً أخضر).

## متطلبات نظام التشغيل المتوافقة

يمكن تثبيت تطبيق "Laxasfit" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الإصدار ٥.٠، والإصدارات الأحدث، أو iOS ٩.٠، والإصدارات الأحدث.



Android/iOS

## تثبيت التطبيق

1. مستخدمو iOS/Android: امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل وتثبيت تطبيق "Laxasfit".
2. لمستخدمي Android: ابحث عن تطبيق "Laxasfit" في Google Play. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته.
3. لمستخدمي iOS: ابحث عن تطبيق "Laxasfit" في متجر التطبيقات. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته.

## اتصال التطبيق

1. يجب قبول جميع الأذونات المطلوبة أثناء عملية تثبيت التطبيق. قم بتنشيط اتصال Bluetooth على هاتفك الذكي لتتمكن من استخدام جميع الوظائف.
2. طريقة اتصال التطبيق: افتح التطبيق وقم بتمكين البلوتوث على هاتفك المحمول. سيطالبك التطبيق بتمكين خدمات الإشعارات. اضغط على المطالبة للتأكيد. لإضافة الجهاز، ابحث عن الجهاز المراد الاتصال به.
3. اتصال بلوتوث الهاتف: يجب تفعيل البلوتوث على الساعة. بعد ذلك، على هاتفك المحمول، انتقل إلى إعدادات Bluetooth، وابحث عن اسم Bluetooth الخاص بالساعة "Supremo" وقم بإنشاء اتصال وإقران.
4. استكشف مشكلات اتصال Bluetooth وإصلاحها: نظراً للاختلافات في بروتوكولات Bluetooth عبر العلامات التجارية المختلفة للهواتف المحمولة، قد يكون اتصال Bluetooth بين الهاتف والساعة غير مستقر في بعض الأحيان.

إذا واجهت مشاكل في الاتصال، فيمكنك إيقاف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول ثم إعادة تمكينه لإعادة الاتصال، أو يمكنك إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع. إذا كانت الساعة لا تستجيب، فيمكن أن يؤدي الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ إلى إعادة تشغيلها.

**٥. التحقق من اتصال Bluetooth ناجح:** سيظهر رمز Bluetooth الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية على شكل بيضاوي عندما يكون الاتصال نشطًا. لتأكيد الاتصال، يمكنك استخدام الساعة لتحديد موقع هاتفك أو استخدام التطبيق لتحديد موقع الساعة. يشير الاهتزاز الصادر من الساعة إلى نجاح الاتصال بالتطبيق.

**٦. إشعارات المكالمات الواردة:** إذا استقبلت الساعة مكالمات واردة ولم يتم عرض أي إشعار، فستحتاج إلى ضبط إعدادات الإشعارات على هاتفك. افتح "Settings"، وانتقل إلى قسم الإشعارات، وحدد التطبيق المقابل الذي ترغب في تلقي الإشعارات منه. قم بتفعيل خاصية الإشعارات لبدء تلقي تنبيهات المكالمات.

## تعليمات العملية

### واجهة الساعة:

**١. اسحب لليمين:** قم بالوصول إلى الشريط

**١. زر لأعلى:** اضغط لفترة قصيرة للعودة. الجانبي.

**٢. الزر السفلي:** اضغط لفترة قصيرة

**٣. اسحب لأعلى:** الوصول إلى القائمة المختصرة.

**٤. اسحب لأسفل:** الوصول إلى قائمة الرسائل.

اسحب لأعلى القائمة  
المختصرة للوصول



زر لأعلى اضغط لفترة  
قصيرة للعودة

اسحب لليمين  
للوصول إلى الشريط  
الجانبي

الزر السفلي تشغيل /  
إيقاف تشغيل الشاشة  
تشغيل / إيقاف الساعة.

اسحب لليساار لتبديل  
وجوه الساعة

اضغط مرتين على الزر الأيسر  
لتنشيط الوضع الرياضي

اسحب لأسفل إلى قائمة  
رسائل الوصول

نموذج	PB-ULTRAMG
حجم الساعة	٤٨,١x٤٤,٦x١٤ ملم
عرض الحزام	٢٢ ملم
الوزن	٥٩ غرام
مادة الإطار	سبائك الزنك
مادة العلبة الخلفية	بلاستيك أسود PC-ABS
مادة الأشرطة	سيليكون
وحدة المعالجة المركزية	BZ 3209 (5609)
مستشعر G	٦١..
مستشعر HR	HSR٣٣..
نسخة BT	الإصدار ٥,٣
اسم BT	Supremo
اسم التطبيق	Laxasfit
هز	محرك مسطح
حجم الشاشة	٢,١ بوصة
دقة الشاشة	٢٤٠ x ٢٩٦ بكسل
نوع الشاشة	TFT
البطارية	بطارية ليثيوم ٥٠ ميلي أمبير في ساعة
زمن الاستعداد	١٠-١٥ أيام

وقت العمل	٥-٣ أيام
طريقة الشاحن	شاحن لاسلكي
SRAM	١٢٥ كيلو بايت
وميض	١٦ ميغا بايت
معيار	IP٦٥
الاتصال الهاتفي / سجل المكالمات / تذكير المكالمات	معتمد
مراقبة النوم	معتمد
ابحث عن الساعة / ابحث عن الهاتف	معتمد
قياس معدل ضربات القلب	معتمد
قياس ضغط الدم	معتمد
قياس نسبة الأكسجين في الدم	معتمد
ميزات إضافية	مساعد صوت الذكاء الاصطناعي، لعبة (٢٠٤٨)، مراقبة النوم، مصباح يدوي، تشغيل الموسيقى، آلة حاسبة، هدف النشاط، إنذار، تبديل الاتصال، الطقس، قائمة مخصصة.
اللغات المدعومة (الساعة/التطبيق)	٢٣ لغة بما في ذلك الإنجليزية (افتراضي)، الفرنسية، الإسبانية، البولندية، البرتغالية، الإيطالية، الألمانية، الهولندية، التركية، الروسية، التشيكية، الفارسية، المجرية، اليونانية، العربية، الفلبينية، الماليزية، الإندونيسية، الفيتنامية، التايلاندية، السواحيلية، الفنلندية، الأوكرانية.

<p>الوصول إلى واجهة الاستعداد.</p>	<p>واجهة الاستعداد </p>
<p>قم بالاتصال بالهاتف المحمول عبر البلوتوث لإجراء المكالمات الصادرة مباشرة من الساعة.</p>	<p>لوحة الاتصال </p>
<p>تمكين اتصال Bluetooth على الساعة والهاتف. قم بتوصيل الساعة بالهاتف الذكي باستخدام التطبيق. عند إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف، تتزامن الساعة مع الهاتف، وسيتم عرض جهة الاتصال. اضغط على اسم جهة الاتصال في دليل هاتف الساعة لإجراء مكالمة.</p>	<p>جهات الاتصال </p>
<p>اعرض سجل المكالمات باستخدام الساعة، ثم انقر فوق الرقم الذي تريد الاتصال به.</p>	<p>سجل المكالمات </p>
<p>يمكن عرض محتوى الرسائل والإشعارات. لاحظ أن إشعارات الرسائل النصية القصيرة يتم حظرها افتراضياً في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12.</p>	<p>معلومة </p>
<p>قم بتنشيط أوضاع رياضية مختلفة مثل الجري ونط الحبل وركوب الدراجات وتسلق الجبال وما إلى ذلك. لاستخدام الوضع الرياضي المطلوب، حدد الوضع من الواجهة، وانقر مرة أخرى لبدء مراقبة البيانات. تتضمن البيانات المسجلة وقت التمرين والمسافة والسعرات الحرارية المحروقة وبيانات معدل ضربات القلب.</p>	<p>حركة </p>
<p>تسجيل وتخزين بيانات التمرين.</p>	<p>سجل رياضي </p>
<p>يتم حساب عدد الخطوات يوميًا ويتم إعادة ضبط البيانات عند منتصف الليل (٠٠:٠٠). يمكن الاطلاع على المعلومات في التطبيق.</p>	<p>عداد الخطى </p>

<p>تمكين مراقبة النوم لتسجيل بيانات النوم ومراقبة جودة النوم.</p>	<p>مراقبة النوم </p>
<p>تفعيل تذكير المستقرة. ستهتز الساعة وتعرض تذكيرًا على الشاشة لتنبيه المستخدم.</p>	<p>تذكير المستقرة </p>
<p>ارتدي الساعة على معصمك (فوق عظمة المعصم). يمكن للساعة تسجيل معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي. متوسط معدل ضربات القلب لدى الشخص البالغ الطبيعي هو ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة.</p>	<p>معدل ضربات القلب </p>
<p>ارتدي الساعة على معصمك (فوق عظمة المعصم). يمكن للساعة تسجيل ضغط الدم في الوقت الحقيقي. يتراوح ضغط الدم الانبساطي الطبيعي للشخص البالغ بين ٦٠ ملم زئبقي و٨٠ ملم زئبقي، ويتراوح ضغط الدم الانقباضي بين ١٠٠ ملم زئبقي و١٢٠ ملم زئبقي.</p>	<p>ضغط الدم </p>
<p>ارتدي الساعة بإحكام على معصمك (فوق عظمة المعصم). يمكن للساعة تسجيل تشبع الأكسجين في الدم في الوقت الحقيقي. القيمة الطبيعية لتشبع الأكسجين في الدم هي ٩٥٪ إلى ١٠٠٪.</p>	<p>مراقبة نسبة الأكسجين في الدم </p>
<p>افتح قفل الهاتف وافتح واجهة التطبيق وسيتم تنشيط كاميرا البلوتوث. ستظهر واجهة كاميرا الهاتف تلقائيًا. هز الساعة لالتقاط الصور. وبدلاً من ذلك، انتقل إلى "remote control selfie" في التطبيق. ستظهر واجهة كاميرا الهاتف تلقائيًا. هز الساعة لالتقاط الصور.</p>	<p>كاميرا بلوتوث </p>
<p>ضوابط التشغيل</p>	<p>موسيقى بلوتوث </p>

عندما تكون الساعة متصلة بالهاتف الذكي، اضغط على أيقونة "Find the phone" للعثور على موقع الهاتف.	ابحث عن الهاتف 
مراقبة توقعات الطقس ودرجة حرارة الطقس.	الطقس 
المس لبدء إيقاف التوقيت. انقر مرة أخرى لإعادة ضبط ساعة الإيقاف.	ساعة التوقيت 
اضبط المنبه في التطبيق وسوف تنبه الساعة المستخدم عن طريق الاهتزاز.	إنذار 
انتقل إلى الإعدادات لتنشيط/إلغاء تنشيط الميزات، وتشغيل/إيقاف الساعة، وتغيير إعدادات الاهتزاز، والمزيد. يمكنك أيضًا تمكينه/تعطيله عبر خيار رفع المعصم.	إعدادات 
يمكنك ضبط وتغيير نمط واجهة المستخدم.	أسلوب 
يعرض الاسم ورقم الإصدار واسم Bluetooth والرمز التسلسلي لـ MAC.	عن 
اضبط سطوع الشاشة وقم بتغيير وقت إيقاف الإضاءة الخلفية.	سطوع 
رمز الاستجابة السريعة للتسجيل في التطبيق.	إعادة ضبط 
وظيفة إعادة الضبط لإعادة تهيئة الجهاز وإزالة بيانات النوم وعداد الخطى.	رمز الاستجابة السريعة 
قم بتشغيل ميزة المصباح اليدوي وتصدر الشاشة ضوءًا أبيض اللون.	مصباح يدوي 
يؤدي تمكين هذا الخيار إلى إضاءة الشاشة عندما يرفع المستخدم معصمه.	ارفع يدك لإضاءة الشاشة 

<p>بعد الاتصال بالتطبيق، قم بتعيين اللغة في التطبيق وستتم مزامنة اللغة مع الساعة. وبدلاً من ذلك، قم بتغيير لغة الساعة بالانتقال إلى "Settings" و "Language". يؤدي تغيير لغة الساعة إلى تغيير لغة التطبيق أيضاً.</p>	<p>لغة </p>
<p>قم بتخصيص عرض الطلب من خلال التطبيق، مع خيارات لأقراص المؤشر، والأقراص الرقمية، والأقراص المخصصة.</p>	<p>ضغط الطلب الهاتفي </p>
<p>قم بالرد على الهاتف بالإيماءة المحددة</p>	<p>الإجابة على لفتة </p>

## الاحتياطات اللازمة للاستخدام

١. غير مناسب للاستحمام والسباحة.
٢. يرجى التأكد من توصيل الساعة عند مزامنة البيانات.
٣. استخدم كابل الشحن المدمج لإعادة شحن البطارية.
٤. تجنب تعريض الساعة للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لفترة طويلة.

## صيانة الساعة

١. لا تخدش سطح المستشعر وتحميه من التلف.
٢. يمكنك تنظيف سطح الساعة بقطعة قماش مبللة واستخدام صابون خفيف وماء على قطعة قماش مبللة لإزالة الزيت أو الغبار.
٣. لا تعرض الساعة لبيئات تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل البنزين أو مذيبات التنظيف أو كحول البروبان أو طارد الحشرات لأن هذه المواد يمكن أن تلحق الضرر بختم الساعة ووسطح العلبة.
٤. امنع تعرض ساعتك للصدمات القوية والحرارة الشديدة. هذا المنتج ليس معتمداً لمقاومة الماء IP٦٨. لا تعرض هذا المنتج للمطر واخلع الساعة عند غسل اليدين أو السباحة أو الاستحمام الساخن أو الساونا، ولا يمكنه منع دخول بخار الماء.

١. لا يظهر اسم البلوتوث الخاص بالساعة في قائمة الأجهزة المراد الاتصال بها بعد تفعيل البلوتوث بالهاتف.

**الحل:** إذا لم يكتشف الهاتف المحمول اتصال البلوتوث الخاص بالساعة، فيرجى التأكد من تشغيل الساعة وتنشيطها وأنها غير متصلة بهواتف محمولة أخرى. قم بتقريب الساعة من الهاتف المحمول وحاول البحث مرة أخرى. إذا ظل لا يعمل، قم بإيقاف تشغيل البلوتوث الخاص بالهاتف المحمول ثم أعد تشغيله بعد ٢٠ ثانية لبدء بحث جديد عن جهاز البلوتوث.

٢. هل اتصال البلوتوث نشط دائماً؟ هل هناك أي احتفاظ بالبيانات إذا لم تكن الساعة متصلة بالهاتف؟

**الحل:** قبل مزامنة البيانات، سيتم الاحتفاظ ببيانات التمرين والنوم المسجلة على الساعة. يجب إنشاء اتصال Bluetooth بين الهاتف المحمول والساعة من أجل المزامنة. بمجرد نجاح الاتصال، ستقوم الساعة تلقائياً بتحميل البيانات إلى الهاتف المحمول. ومع ذلك، فإن سعة تخزين البيانات في الساعة محدودة؛ يمكنه الاحتفاظ ببيانات Bluetooth لمدة أسبوع تقريباً. ومع امتلاء مساحة التخزين، سيتم استبدال البيانات الأقدم ببيانات جديدة. لذلك، من المهم مزامنة ساعتك مع هاتفك في الوقت المناسب. **ملاحظة:** تتطلب ميزة الإشعارات للمكالمات والرسائل النصية القصيرة اتصالاً نشطاً عبر Bluetooth لتعمل. ومع ذلك، تم تصميم تذكير المنبه ليعمل بشكل مستقل ويدعم وضع عدم الاتصال.

٣. فشل شحن الساعة.

**الحل:**

٣.١ تأكد من أن حامل الشحن موجه بشكل صحيح وأن مشبك الشحن يتصل بشكل آمن بالساعة.

٣.٢ إذا كان جهد مصدر الطاقة أقل من ٣,٦ فولت، فقد يكون هناك تأخير بسبب دخول البطارية في مرحلة ما قبل الشحن.

**ملاحظات:** ستبدأ الساعة في الشحن بمجرد توصيل الشاحن. إذا لم تضيء الشاشة لحظة توصيل الساعة بكابل الشحن، فانتظر من ٣ إلى ٥ دقائق حتى تظهر علامة الشحن على شاشة الساعة.

## الأسئلة الشائعة ( FAQ )

هل ارتداء الساعة لفترة طويلة يسبب ضرراً لجسم الإنسان؟  
**الإجابة:** إن الإشعاع المنبعث من الجهاز أقل بكثير من معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، والذي يعتبر ضئيلاً. وبالتالي، فإن التآكل على المدى الطويل لا يشكل خطر الإشعاعي على جسم الإنسان.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: **Porodo**